

Паспорт виробу

Маленька сенсорна кнопка зі світловим діодом *



Активація всіх автоматичних дверей GEZE

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для активації всіх автоматичних дверей GEZE
- Високоякісний та гігієнічний блок активації з отриманням візуального зворотнього зв'язку від системи керування

Маленька сенсорна кнопка зі світловим діодом *



ОСОБЛИВОСТІ

- Сенсорна емнісна кнопка з зеленим/червоним світлодіодним підсвічуванням
- Тривалий термін служби: декілька 100 мільйонів комутаційних циклів
- Ударостійкий та антивандальний завдяки класу захисту IK08
- Необхідний діаметр отвору: 22,2 мм
- Постійно світиться зеленим (можна вимкнути), світиться червоним у разі контакту
- Вид захисту IP69

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Маленька сенсорна кнопка зі світловим діодом *
Розміри	28.5 x 28.5 x 21 mm
Використання струму	20 mA
Вихід	Транзисторний вихід PNP
Вид захисту	IP69K
Вид монтажу	Прихований
Тип підключення кабелю	Кабель підготовлено для підключення до різьбового затискача
Довжина з'єднувального кабелю	200 mm
Робоча температура	-30 - 70 °C

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вихід
Сенсорна кнопка зі світлодіодом, 20 мм *	емнісна кнопка для активації автоматичних дверей. Вид захисту IP69K	143273	Алюміній, матовий	28.5 x 28.5 x 21 mm	Транзисторний вихід PNP

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.